

marantz



LINK | On

Referenz Netzwerk-Audio-Player/ Vorverstärker

Der LINK 10n ist ein äußerst vielseitiger und voll ausgestatteter High-End Netzwerk-Audio-Player. Seine fortschrittlichen Funktionen machen ihn zur perfekten Wahl für Kunden, die eine flexible und leistungsstarke Quelle für ihre Premium-Audioanlage wünschen.

- Exklusive Marantz 10 Serie Konstruktion und Design mit umlaufender Beleuchtung an der Front
- HEOS® Built-In mit nahezu unbegrenzter Konnektivität
- Streamen Sie in Hi-Res-Qualität und steuern Sie den LINK 10n über die HEOS App
- Unterstützung von Hi-Res-Audio bis DSD 11.2 und PCM 384 kHz/32 Bit
- Hochwertige Marantz Technologien wie verbesserte HDAM- und MMM-Schaltungen
- Doppelte Ringkerntransformatoren für strikte Trennung von Analog- und Digitalsektion
- Hochauflösendes HD OLED-Farbdisplay
- 8-Layer-Platinen für eine bestmögliche Schaltungsanordnung
- Analoge Eingänge: XLR- und Cinch-Anschlüsse, MM/MC-Phono-Eingang
- Digitale Eingänge: Koaxial, Optisch, USB-A, USB-B DAC, HDMI ARC
- Analoge Ausgänge: vergoldete XLR- und Cinch-Anschlussbuchsen (fest und variabel)



The Most Musical Sound

LINK 10n

Technische Spezifikationen



Allgemein	
Abmessungen des Gerätes (B x H x T in mm)	440 x 192 x 472 (mit Antennen)
Nettogewicht	33,3kg
Abmessungen mit Karton (B x H x T in mm)	600 x 379 x 540
Bruttogewicht mit Verpackung	38,7kg
Farbvarianten	Schwarz / Marantz Champagner
Front	Eloxiertes Aluminium
Rückseite	Eloxiertes Aluminium
Beleuchtete Front	Ja (Alle Seiten, Dimmer)
Seitenteile	Aluminium (Dicke: max 15,8mm)
Topcover	Aluminium-Gitter (Dicke: 6mm)
Chassis	Verkupfert
Bodenplatte	Dreilagig, Kupfer
Lautstärkereglern	Massives Aluminium
Eingangswahlschalter	Massives Aluminium
Standfuß	Massives Aluminium, verkupfert
SAP/EAN	LINK10N/N1B 747192143015 (Schwarz) LINK10N/N1C 747192143060 (Champagner)
Audio-Funktionen und Konnektivität	
Ausgangs-Schaltung	New HDAM
Leistungstransformator	Ringkern
Vorverstärker-Schaltung	New HDAM
Lautstärkereglung	Elektronisch
Bass / Höhen / Mitten / Balance	Ja / Ja / Nein / Ja
Kopfhörer-Schaltung	Diskret
Verstärkereinstellungen des Kopfhörerverstärkers	Ja (Niedrig / Mittig / Hoch)
DAC-Schaltung	Neue MMM-Konvertierung
Dithering	MMM-Stream (Dither 1, 2, Aus)
Noise Shaping	MMM-Stream (Balanced, Natural, Dynamic Music, Dynamic Voice)
Digitalfilter	MMM-Stream Filter 1, 2 auswählbar
DAC Master Clock Design	Ja
Asynchroner Modus (für USB-B Eingang)	Ja
Isolierter USB-B-Anschluss	Ja
Analogausgänge (RCA)	Cinch x 1 Paar (vernickelt)
Vorverstärkerausgang (RCA)	Cinch x 1 Paar (vernickelt)
Symmetrischer XLR-Ausgang	Ja (1 Paar)
Vorverstärker/ Variabler XLR Ausgang	Ja (1 Paar)
RCA Eingang	Cinch x 1 (vernickelt)
Symmetrischer XLR Eingang	Ja (1 Paar)
Phono Eingang	Ja (MM / MC) Marantz Musical Premium Phono EQ mit 3 wählbaren MC Stufen (vernickelt, unabhängiges Terminal)
Optischer Eingang / Ausgang (Maximale Auflösung)	2 / 1 (an/aus wählbar) 44,1 kHz - 192 kHz
Koaxialer Eingang / Ausgang (Maximale Auflösung)	1 / 1 (an/aus wählbar) 44,1 kHz - 192 kHz
HDMI Ausgang	Ja (ARC)
Kopfhörer Ausgang	Ja (6,3mm)
Subwoofer	Ja (LPF anpassbar)

Audio-Spezifikationen	
Frequenzgang	PCM 2Hz-50kHz (-3dB)
Klirrfaktor	PCM 0,0015% / DSD 0,0004%
Rauschspannungsabstand	PCM 113dB / DSD 116dB
Dynamikumfang	PCM 112dB / DSD 112dB
Eingangsempfindlichkeit: LINE	Unsymmetrisch : 2,0Vrms Symmetrisch : 4,0Vrms
Kopfhörer-Ausgangs-Level	130mW / 32 Ohm
Frequenzgang (Analog)	5 Hz-100 kHz (+0dB/-3 dB)
Klirrfaktor (Analog)	0,001% (20Hz-20kHz)
Rauschspannungsabstand	PHONO (MC) : 76dB PHONO (MM) : 88dB SYMMETRISCH : 122dB LINE : 122dB
Maximale Eingangsspannung: PHONO	MM : 8mV MC : 80mV
Eingangsempfindlichkeit: PHONO	MC (Gering) : 32 Ohm MC (Mittel) : 100 Ohm MC (Hoch) : 390 Ohm MM : 39 kohm
Stromverbrauch	75W weniger als 0,3W (im Standby) weniger als 2W (Netzwerk Standby An: Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, USB)
Benutzerfreundlichkeit	
App	HEOS App
Fernbedienung	Universelle Fernbedienung für 10er Serie
Front Display	Neues HD TFT Farb Display
Display Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Schwedisch, Polnisch, Russisch
Dimmer des Front-Display	20 Stufen, individuell
Lautstärkeanzeige	0-100 / 0,5 Stufen (Standard) -∞/-99,5dB - 0dB / 0,5 Stufen umschaltbar
Sprachassistent	Apple Siri Google Assistant
Externe Verstärkersteuerung mit App (über Remote Control Bus)	Ja
Synchrones Einschalten des Verstärkers und Umschalten des Eingangs (über Remote Control Bus)	Ja
HDMI CEC	Ja
Fernbedienungstyp	RC004PMND
Batterie	Ja (AAA x2)
Kaltgeräte-Netzbuchse	Ja (Alle Regionen : OFC Audio Grade-Kabel)

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden

www.marantz.com