

# marantz



## CD 70

### CD 70 CD-Player

Der CD 70 baut auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung preisgekrönter CD-Player auf und bietet dem modernen Musikliebhaber eine außergewöhnliche Klangqualität.

- Verbesserter Hochleistungs-DAC
- Marantz HDAM-SA2-Schaltung
- Hochauflösende USB-A Wiedergabe
- Unterstützt FLAC, ALAC und DSD
- Dedizierter Kopfhörerverstärker
- Wählbare Digitalfilter
- Rauscharme Stromversorgung
- Preisgekrönte CD-Player-Tradition
- Präziser CD-Laufwerkmechanismus
- Zeitloses Marantz-Industriedesign



## The Most Musical Sound

# CD 70

## Technische Daten

| Funktionen                                                                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CD-Kompatibilität: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC                    | Ja / Ja / Nein / Ja / Ja / Nein |
| CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta-Daten               | Nein / Nein / Ja / Ja / Ja      |
| Data Disc-Kompatibilität: DSD / WAV / ALAC                                   | Nein / Nein / Nein              |
| DAC-Master-Clock-Design                                                      | Ja                              |
| HDAM-Version                                                                 | HDAM / HDAM-SA2                 |
| Leistungstransformator                                                       | EI                              |
| Hochwertige Audiokomponenten                                                 | Ja                              |
| Marantz-spezifische Bauteile                                                 | Ja                              |
| Symmetrische Schaltungsanordnung                                             | Ja                              |
| Zusätzliche Metallplatte zur Verstärkung des Chassis                         | Ja                              |
| Digitalausgang aus / Audio EX Modus                                          | Ja / Nein                       |
| Kopfhörer: Ausgang / Puffer / Current-Feedback                               | 1 / Ja (HDAM-SA2) / Nein        |
| Weitere                                                                      |                                 |
| Wählbare Digitalfilter: CD / SA-CD / DAC-Mode                                | Ja / Nein / Nein                |
| Getrennte Gleichrichterschaltung für analoge und digitale Signalverarbeitung | Ja                              |
| Display: Dimmer / Aus                                                        | Ja / Ja                         |
| VFD-Display                                                                  | Ja                              |
| Wiedergabe                                                                   |                                 |
| Programm Abspielen (CD / SA-CD)                                              | 25                              |
| Wiederholen                                                                  | Ja                              |
| Zufallswiedergabe                                                            | Ja                              |
| Eingänge/Ausgänge                                                            |                                 |
| Analog-Ausgang (Cinch)                                                       | 2-Kanal                         |
| Digital optischer Eingang / Ausgang                                          | 0 / 1                           |
| Digital koaxialer Eingang / Ausgang                                          | 0 / 1                           |
| Vergoldete Cinch-Anschlüsse                                                  | Ja                              |
| USB-Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone                          | Ja / Nein / Nein                |
| USB-A: FLAC / WAV / AIFF / ALAC / DSD                                        | Ja                              |
| D-Bus                                                                        | Ja                              |
| Kopfhörerausgang                                                             | Ja                              |
| Lautstärkeregelung für Kopfhörer                                             | Ja                              |

| Technische Daten                                      |                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CD-Mechanismus                                        | Ja                                                                                              |               |
| D/A-Konvertierung                                     | Ja                                                                                              |               |
| DAC IC, Digitalfilter, Noise Shaper                   | Ja                                                                                              |               |
| Tiefpassfilterstufe                                   | HDAM                                                                                            |               |
| Ausgangspuffer                                        | HDAM SA2                                                                                        |               |
| Kopfhörerverstärker                                   | HDAM-SA2 Puffer + OP-AMP                                                                        |               |
| CDDA-Audio                                            | Frequenzgang                                                                                    | 2 Hz - 20 kHz |
|                                                       | Dynamikbereich                                                                                  | 100 dB        |
|                                                       | Signal-Rausch-Verhältnis                                                                        | 110 dB        |
|                                                       | Gesamtklirrfaktor                                                                               | 0.0016%       |
|                                                       | Kanaltrennung                                                                                   | 98 dB         |
| Allgemein                                             |                                                                                                 |               |
| Verfügbare Farben                                     | Schwarz, Silber-Gold                                                                            |               |
| Metall-Frontblende                                    | Ja                                                                                              |               |
| Fernbedienung                                         | RC006PMCD                                                                                       |               |
| Stromverbrauch in W                                   | 32                                                                                              |               |
| Standby-Verbrauch in W                                | 0,3                                                                                             |               |
| Automatische Abschaltung                              | Ja                                                                                              |               |
| Abnehmbares Netzkabel                                 | Ja                                                                                              |               |
| Maximale Abmessungem (B × T × H) in mm                | 442 × 351 × 109                                                                                 |               |
| Gewicht in kg                                         | 6,5                                                                                             |               |
| Maximale Abmessungen der Verpackung (B × T × H) in mm | 522 × 469 × 190                                                                                 |               |
| Verpackungsgewicht (inkl. Produkt) in kg              | 8,8                                                                                             |               |
| Lieferumfang                                          | Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, Audiokabel, Fernbedienungskabel, Netzkabel, Kurzanleitung |               |

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

[www.marantz.com](http://www.marantz.com)

